



Superior-producten

KeyPad S Plus Jeweller

Draadloos aanraakgevoelig bediendeel met ondersteuning voor versleutelde contactloze kaarten en sleutelhangers.




- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Nieuw


Baseline KeyPad Plus Jeweller	Superior KeyPad S Plus Jeweller
Automatisch opstarten wordt niet ondersteund	Automatisch opstarten bij inloopvertraging ¹
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners

Dit apparaat maakt onderdeel uit van de Superior-producten. **Superior-producten** zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten verkopen, installeren en beheren.



Contactloze autorisatie

- Ajax Pass en Tag om contactloos beveiligingsmodi te beheren
- DESFire®-technologie voor snelle en veilige gebruikersautorisatie
- Automatisch opstarten bij inloopvertraging
- Toegangscontrole op afstand




Beheer via toegangscode

- 3 soorten codes: gemeenschappelijke bediendeelcode, persoonlijke gebruikerscode en niet-geregistreeerde gebruikerscode (voor gebruikers die geen Ajax-account hebben)
- Alle codes kunnen op afstand via de apps worden gewijzigd




Beveiliging tegen sabotage

- Bescherming tegen ongeldige toegangsmiddelen
- Bescherming tegen het raden van de toegangscode
- Geheime code



Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.700 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van maximaal 4,5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Energizer-batterijen



Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



Snel installeren en instellen

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen



Naleving van de normen EN 50131-3 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibiliteit Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 868,0 – 868,6 MHz Communicatiebereik tot 1700 m In een open ruimte	Functionaliteiten Contactloze toegang tot 200 kaarten en afstandsbedieningen Toegangscode tot 200 codes voor gebruikers met een Ajax-account en die aan een hub zijn gekoppeld. tot 99 codes voor niet-geregistreerde gebruikers zonder een Ajax-account 1 gemeenschappelijke code voor bediendeel Geheime code tot 200 persoonlijke geheime codes voor geregistreerde gebruikers 1 gemeenschappelijke geheime code voor bediendeel Functieknop werkt als alarmknop of kan de onderling verbonden brandalarmen dempem
Voeding Batterijen 4 × AA-batterij (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij maximaal 3,5 jaar Met kaart- en afstandsbedieningslezer ingeschakeld. maximaal 4,5 jaar Met kaart- en afstandsbedieningslezer uitgeschakeld.	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75%	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 165 × 113 × 20 mm Gewicht 267 g Sabotagealarm	Volledige set KeyPad S Plus Jeweller 4 × AA-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids

¹ Deze functie wordt ondersteund voor KeyPad S Plus Jeweller met firmwareversie 5.60.6.3 of hoger en door bediendelen met OS Malevich 2.18 en hoger.



Scan voor gedetailleerde informatie de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/keypad-s-plus/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems